



Funktionalitet:

- Rörelsesensorn genererar ett larm när den infra röda sensorn upptäcker rörelse.
- Larmet aktiveras och deaktiveras via Bluetooth funktion i din smarta telefon.
- Registrering och inställningar görs via en mobilapp eller via en websida där också inställningar görs för om en eller flera mobiltelefoner skall motta larmen.
- Lätt att installera, ingen kablering.
- Produkten är certifierad för SIGFOX nätverket och är skyddad från elektromagnetiska störningar, stör ingen övrig utrustning i hemmet.
- Övervakning av batterinivå via appen.

Kommunikation:

- Trådlös IoT
- Stöder Sigfox nätverksprotokollet
- Meddelande status: 1 per dag / vecka som indikerar batterinivå och sensorstatus.
- PIR alarm meddelande: 1 PIR alarm indikation

Allmän information:

- Dimensioner: 9x5,5x3,5 cm
- Skyddsnivå: IP 20
- Vikt: 0,025 Kg
- Fungerar inom temperaturintervallet: - 5 / + 35 ° C

Förbrukning och krav:

- Spänning: 3.6 Vdc (lithium batteri)
- Utbytbara batterier: 2 års batteritid med rörelseigenkänning 4 timmar per dag och vid sändning av 1 larm per vecka.
- Synkroniserar via Sigfox nätverket vid batteribyte (Högst 3 minuter utan tillgång batteri).

Digital ingångar:

- Antal alar mingångar: 1 för rörelsesensorn
- Antal programmeringsgränssnitt: 1 för alarmprogrammering via Bluetooth

Antenn:

- Koppling: Internal helical
- Riktning: Omnidirektad
- Energi: 25mW (+ 14dBm)

Watch paketet inkluderar:



Device



App
2 years



Connectivity
2 years



Online
Customer Service